

Radio de chantier 12Vmax / 14,4 V / 18 V / 40Vmax / AC **MR001GZ**

Radio de chantier AC/DC: CXT 12Vmax, LXT 14,4 V / 18 V,
XGT 40Vmax, AC.



CXT LXT XGT ES

Caractéristiques techniques

Tension nominale (multi)	12Vmax/14,4V/18V/ 40Vmax V
Accus compris	0
Puissance débitée maximale	2 x 5 W
Plage de fréquence AM	520 - 1710 kHz
Plage de fréquence FM	87,50 - 108 MHz
Tuner	AM-FM
Classe d'étanchéité	IP65
Dimensions (Lo x La x H)	280 x 171 x 298 mm
Poids net	4,3 kg

Avantages pour l'utilisateur

- Radio de chantier compatible avec accus Makita coulissants Li-ion (12Vmax -40Vmax), fonctionne également sur secteur grâce à l'adaptateur AC inclus.
- Tuner digital à 5 boutons de présélection et recherche automatique de stations.
- Qualité de son excellente grâce aux baffles stéréo puissants.
- Jusqu'à 31h de musique avec une seule charge de batterie (6,0Ah).
- Construction solide avec amortisseurs sur les coins et profils métalliques protégeant le tableau de commande, assurant la résistance contre les chutes éventuelles.
- Arrêt automatique quand la batterie se vide afin d'éviter les décharges profondes.
- Ecran LCD éclairé restant allumé pendant 15 secondes après que l'on touche un des boutons.
- Prise 3,5mm jack à l'avant de la radio et dans le compartiment de batterie pour connecter une source externe (câble de raccordement non inclus).
- L'antenne FM flexible s'enlève facilement et se range

EAN 0088381739009

Lien à la page produit - makita.be



Accessoires

■ Accessoires standard

SE00000078

Adaptateur AC

